

INTRODUÇÃO

Com a sua P-touch 80 pode fazer etiquetas para qualquer aplicação. Escolha a partir das várias molduras, tamanhos de caracteres e estilos e um desenho de etiquetas fantásticas. Existe adicionalmente disponível uma variedade de cassetes de fita que permitem imprimir etiquetas de diferentes larguras e cores extraordinárias. Leia atentamente este manual antes de começar a trabalhar com a máquina e mantenha-o em local acessível para futuras consultas.

Declaração de Conformidade

A empresa BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 487-8561, Japan declara que o Sistema de Etiquetagem PT-80 se encontra em conformidade com a seguinte normativa:
EMC: EN55022:1998/A1; 2000/A2; 2003 Class B
EN55024:1998/A1; 2001
EN61000-3-2; 2000
EN61000-3-3; 1995/A1; 2001
e cumpre com o previsto na Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336/EEC (actualizada pelas directivas 91/263/EEC e 92/31/EEC). O adaptador AC opcional também cumpre com a EN 60950 e cumpre com o previsto na Directiva de Baixa Tensão 73/23/EEC.
Emitido por: BROTHER INDUSTRIES, LTD.



Nota: A marcação está em conformidade com a Directiva 2002/96/EC da UE e com a norma EN50419.

Este equipamento está marcado com símbolo de reciclagem acima mencionado. Isto significa, que no final da vida de trabalho deste equipamento terá que ser depositado num local apropriado para esse efeito. Não poderá ser atirado fora para o lixo doméstico. Esta atitude beneficiará o meio ambiente de todos. (Somente União Europeia)



PRECAUÇÕES GERAIS

- Utilize apenas fitas M nesta máquina. Não utilize fitas que não tenham a marca M.
- Não limpe a máquina com álcool ou com outros solventes orgânicos. Utilize apenas um pano macio e seco.
- Não toque no mecanismo da cabeça de impressão. Utilize um pano macio (ex. pano de algodão) quando limpar a cabeça de impressão.
- Para evitar ferimentos não toque no fio da lâmina.
- Para prevenir danos ou quebra do vidro, não pressione fortemente o ecrã LCD.
- Não coloque objectos estranhos dentro da máquina nem objectos pesados em cima da mesma.
- Não deixe nenhuma borracha ou vinil em cima da máquina por grandes períodos de tempo uma vez que a máquina pode ficar manchada.
- Não tenha a máquina sob humidade. Mantenha a máquina fora da luz solar directa e da chuva.
- Evite utilizar a máquina em locais onde exista muita poeira.
- Dependendo das condições ambientais e dos ajustes aplicados, alguns caracteres ou símbolos podem não ser facilmente legíveis.
- Não puxe a fita enquanto a mesma estiver a ser alimentada pela P-touch, poderá danificar a cassette.
- Não tente cortar a fita enquanto a mesma estiver a ser impressa ou alimentada, isso irá danificar a fita.
- Não tente imprimir etiquetas utilizando uma cassette vazia que se encontre na P-touch. Ao fazer isso irá danificar a cabeça de impressão.
- Retire as pilhas caso não pretenda utilizar a máquina por um período prolongado de tempo. (Nota: Quando a energia é desligada por mais de dois minutos, todos os textos e formatos serão apagados. Os ajustes de idioma e do relógio também serão apagados).
- Certifique-se de desligar a máquina antes de substituir as pilhas ou a fita cassette.
- Utilize apenas o adaptador AC que foi concebido exclusivamente para esta máquina a fim de prevenir qualquer dano ou avaria.

1 PREPARAÇÃO



Alimentador e Cassetes de fita

- Remova a tampa traseira pressionando a área rugosa da parte superior da máquina. Se estiver já instalada puma cassette retire-a puxando-a para cima. Se as pilhas também estiverem colocadas retire-as.
• Certifique-se de desligar a máquina antes de substituir as pilhas ou a fita cassette.




- Insira quatro novas pilhas alcalinas de tamanho AAA (LR03), assegurando-se de que os seus polos estejam direccionados na posição correcta. Substitua sempre todas as quatro pilhas simultaneamente por outras novas, da mesma marca.

- Coloque uma cassette de fita assegurando-se que a mesma fica encaixada no sítio.



- Feche a tampa traseira inserindo os dois ganchos da parte inferior nas ranhuras da máquina e depois pressione-a firmemente até que se encaixe no lugar.
• Após ter colocado a fita, alimente a mesma (+) e (-) uma vez e depois empurre a alavanca de corte para cortar a fita e retire-a.




Utilização do adaptador AC (modelo G1)

- Insira a ficha do cabo do adaptador na tomada destinada para adaptador da máquina.
- Introduza a ficha na tomada eléctrica standard mais próxima.
Para efectuar cópia de segurança da memória, recomendamos a utilização de pilhas alcalinas AAA (LR03) quando utilizar o adaptador AC.



2 OPERAR

Teclado e Ecrã LCD



- O mostrador LCD mostra uma fileira de 12 caracteres; entretanto, o texto que for digitado poderá conter até 80 caracteres de extensão, que rolarão pelo mostrador.
- Utilize o cursor enquanto prime a tecla Shift para ir para o início/fim da máquina.

Definições de Instalação

- Ligue a máquina alimentando quatro pilhas de tamanho AAA e então pressione a (O).
- Defina o idioma (A opção de idioma depende do país)
• Portugal.
- Escolha o idioma com (←) e pressione (→).
• Aceite a data (Dia/Mês/Ano) e a hora (horas:minutos)
Exemplo: Acerto do relógio para 20 de março de 2006, 15:30
Data (Dia/Mês/Ano)
DD-01-06 → 20-03-06 → 20-03-AA → digite "20" → digite "03" → digite "06"
Time (hh:mm)
HH:00 → 15:30 → digite "15" → digite "30"
Também poderá confirmar o ajuste actual e prosseguir para o próximo ajuste ao pressionar a tecla do cursor direito.

- A máquina desliga-se em 5 minutos se não for pressionada nenhuma tecla.
- Para cancelar operações pressione (C).
- Para retornar o P-touch aos ajustes predefinidos de fábrica, desligue a alimentação e depois mantenha premida a (V) e a (R), prima a (O) para voltar a ligar a máquina. Finalmente, solte a (V) e a (R).

3 REFERÊNCIA

Resolução de Problemas

Mensagem	Causa/Resolução
Pilha	As pilhas estão fracas. Substitua-as por outras novas.
Inválido	Um número inválido foi especificado como a definição do Comprimento da Etiqueta.
Sem txt	A tecla Impressão ou a tecla Visualizar foi premida quando não havia nenhum texto digitado. Foi especificado uma definição das cópias (impressão de cópias) quando não havia nenhum texto digitado.
Line Lmt	Limite de linha. Pode ter até 2 linhas de escrita. A (→) foi premida para entrar uma terceira linha.
Cheio	Foi introduzido o máximo de caracteres possível (80 caracteres).
TxtLongo	Limite de texto. O tamanho do texto excede o tamanho seleccionado para a etiqueta, ou o tamanho seleccionado de formatação automática.

O que fazer quando:

Problema	Solução
O visor está em branco depois de ter ligado a máquina.	Verifique se as pilhas estão introduzidas de forma correcta. Se as pilhas estiverem fracas proceda à sua substituição.
O ajuste de idioma da máquina está incorrecto.	Desligue a máquina. Depois, e enquanto pressiona (V) e (R) pressione (O) para voltar a ligar a máquina. Finalmente, solte as teclas (V) e (R). Nota: O texto e os formatos exibidos no mostrador serão apagados e os ajustes de idioma e do relógio também serão apagados.
A máquina não imprime ou os caracteres impressos não foram formados correctamente.	Verifique se a cassette da fita foi introduzida de forma correcta. Se a fita da cassette tiver acabado, proceda à sua substituição. Certifique-se de que a tampa traseira esteja fechada correctamente.
O ajuste foi perdido.	As pilhas podem estar fracas. Proceda à sua substituição. Se não for fornecida nenhuma alimentação durante mais de dois minutos, todo o texto e os formatos exibidos no mostrador perder-se-ão. Os ajustes de idioma e do relógio também serão apagados.
Aparece uma linha branca, no sentido horizontal, na etiqueta impressa.	Podem existir alguns resíduos de poeira na cabeça de impressão. Retire a cassette da fita, e, utilizando um pano de algodão limpe a cabeça de impressão com um movimento suave para cima e para baixo.
A máquina está "bloqueada" (ex.: não funciona quando se pressiona qualquer tecla, apesar da máquina estar ligada).	Desligue a máquina. Depois, e enquanto pressiona (V) e (R) pressione (O) para voltar a ligar a máquina. Finalmente, solte as teclas (V) e (R). Nota: O texto e os formatos exibidos no mostrador serão apagados e os ajustes de idioma e do relógio também serão apagados.
A máquina desliga-se quando se tenta imprimir.	As pilhas podem estar fracas. Substitua as pilhas.
A fita não avança correctamente ou a fita fica imobilizada no interior da máquina.	Certifique-se de que a extremidade da fita avança segundo as guias da fita. Foi utilizada a alavanca do cortador durante a impressão. Não toque na alavanca do cortador durante a impressão.
Todas as definições de texto e formato deverão ser apagadas para criar uma nova etiqueta.	Prima a (O) enquanto mantém premida a (V) ou prima a (R) e, então, a (O).

Especificações

Item	Especificação
Medidas	172 mm (W) x 100 mm (D) x 58 mm (H)
Peso	245 g (sem pilhas e cassette de fita)
Alimentação	Quatro pilhas alcalinas de tamanho AAA (LR03) ou como opção o adaptador AC (modelo G1)
Cassette de fita	Cassette de marca Brother (largura): 9 mm, 12 mm

1 FAZER TEXTO

Ligar Caixa Alta/Caixa Baixa

Caixa Alta (A) Ligado: A B C D
Caixa Baixa (a) Desligado: a b c d

Digitação dos números

Activação do bloqueio numérico: 1 2 3
Desactivação do bloqueio numérico: 9 0 e

Colocar Símbolos

Grupo	Símbolos	Grupo	Símbolos
1	. , : ; " ' *	7	\$ € £ ¥ ¢
2	@ - & _ \ /	8	² ³ ° • ★ ♥ ♪
3	# % ? ! ¢ i *	9	☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹
4	+ - × ÷ ± =	10	* ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹
5	() [] < >	11	☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹
6	→ ← ↑ ↓		

- Para ir para o próximo grupo pressione (→).
- Para cancelar operações pressione (C).

Colocar Caracteres Acentuados

Caracteres Acentuados	Caracteres Acentuados
A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É	a á â ã ä å æ ç è é
Ê Ë Ì Í Î Ï	e ê ë ì í î ï
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú	n ñ ò ó ô õ ö ø ù ú
Û Ü Ý Þ à á â ã	û ü ý þ ã ä å Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í Î	ç è é ê ë ì í î
Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	ï ñ ò ó ô õ ö ø
Ù Ú Û Ü Ý Þ à	ù ú û ü ý þ ã
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È	á â ã ä å æ ç è
É Ê Ë Ì Í Î Ï	é ê ë ì í î ï
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù	ñ ò ó ô õ ö ø ù
Ú Û Ü Ý Þ à á	ú û ü ý þ ã ä
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	ì í î ï ñ ò ó
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û	ô õ ö ø ù ú û
Ü Ý Þ à á â ã	ü ý þ ã ä å æ
Ç È É Ê Ë Ì Í	ç è é ê ë ì í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ	î ï ñ ò ó ô õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý	ö ø ù ú û ü ý
Þ à á â ã ä å	þ ã ä å æ ç è
Æ Ç È É Ê Ë Ì	æ ç è é ê ë ì
Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô	í î ï ñ ò ó ô
Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü	õ ö ø ù ú û ü
Ý Þ à á â ã ä	ý þ ã ä å æ ç
Å Æ Ç È É Ê Ë	å æ ç è é ê ë